



reddot winner 2021



CRAS XR RGB

DDR4 超頻/電競記憶體

以“創新進化”作為品牌宗旨，KLEVV科賦鄭重呈獻全新的 CRAS XR RGB DDR4 電競/超頻記憶體。突破舊有設計框架，採用獨特無邊角環形導光條，讓光線流動更加流暢奪目。支援多達 1,680 萬色彩變化的 RGB 絢麗燈光效果，展現細緻的流光飛舞，無疑是一場絕妙的視覺饗宴！

KLEVV科賦 CRAS XR RGB 沿襲 CRAS 旗艦系列嚴謹的產品研發理念，進而確立新一代圭臬，不僅設計、品質全面升級，效能更是臻於完善。無論世界各地的遊戲玩家、超頻高手、科技狂熱者，KLEVV科賦矢志提供給您前所未有的極致遊戲體驗！



XMP 2.0
一鍵超頻



支援
RGB燈效



效能升級
再進化



通過主板廠
QVL測試



支援Intel/AMD
處理器平台

特色

- 特殊環形導光條設計，俯視呈現雙條 RGB 光束效果
- 支援 1680 萬色 RGB 色彩，讓光線變化更生動多彩
- 支援 RGB 燈光軟體控制 (ASUS、MSI、GIGABYTE、ASROCK、RAZER)
採用純鋁散熱片，高效提升熱傳導率
- 採用嚴苛測試程序，確保高品質與可靠度
- 低電壓與低功耗設計
- 通過主機板廠 QVL 驗證，兼容市面上主流平台
- 預載 Intel XMP 2.0 與 AMD 超頻設定檔，實測超頻速度需透過 BIOS 進行設定，並可能因主機板及 CPU 的效能與相容性而有所不同

產品規格

規格	288 Pin DDR4 無緩衝記憶體 (U-DIMM)		
容量組合	8GB(8x1)	16GB(8x2)	16GB(16x1), 32GB(16x2)
實測速度*	3600MT/s 18-22-22-42@1.35V	3600MT/s 18-22-22-42@1.35V	3600MT/s 18-22-22-42@1.35V
實測延遲時序*	4000MT/s 19-25-25-45@1.4V	4000MT/s 19-25-25-45@1.4V	-
實測電壓*	4266MT/s 19-26-26-46@1.4V	4266MT/s 19-26-26-46@1.4V	-
SPD 預設速度	2666MT/s		
SPD 預設延遲時序	19-19-19-43		
SPD 預設電壓	1.2V		
超頻設定檔支援	Intel XMP 2.0, AMD overclocking profile		
尺寸	(L)137.4 x (W)42.5 x (H)8.3 mm		
保固聲明	終身有限保固		

*Note:
1. 如欲使記憶體以實測超頻速度運行，請在 BIOS 中啟用對應的 Intel XMP 或 AMD 超頻設定檔。
2. 實際運行之超頻速度可能因主機板與 CPU 的相容性或效能而有所不同。
3. 若未啟用 Intel XMP 或 AMD 超頻設定檔，記憶體將依 SPD 的預設速度運行。
4. 若未依規格或指引正確使用產品，可能導致效能下降、運行不穩定，甚至造成對電腦系統或其他零組件的損害。

訂購資訊

實測速度	容量	產品型號	EAN 碼
3600	8GB(8x1)	KD48GU880-36A180Y	4895194966708
	16GB(8x2)	KD48GU880-36A180Z	4895194966722
	16GB(16x1)	KD4AGU880-36A180Y	4895194966715
	16GB(16x1)	KD4AGUA80-36A180Y	4895194967064
	32GB(16x2)	KD4AGU880-36A180Z	4895194966739
	32GB(16x2)	KD4AGUA80-36A180Z	4895194967071
4000	8GB(8x1)	KD48GU880-40B190Y	4895194966753
	16GB(8x2)	KD48GU880-40B190Z	4895194966746
	16GB(16x1)	KD4AGUA80-40B190Y	4895194966937
	32GB(16x2)	KD4AGUA80-40B190Z	4895194966920
4266	8GB(8x1)	KD48GU880-42B190Y	4895194966760
	16GB(8x2)	KD48GU880-42B190Z	4895194966777
	16GB(16x1)	KD4AGUA80-42B190Y	4895194966951
	32GB(16x2)	KD4AGUA80-42B190Z	4895194966944

